CF-CJ-MP3 互动娱乐抽奖道具控制系统

使用说明书

致尊敬的用户：


感谢您购买 CF-CJ-MP3 互动娱乐抽奖道具控制系统，为了您更好的安装使用，请仔细阅读本说明书！以便正确安装，同时也请您保管好此说明书，以便后续维护使用。

功能特点：


- 输出：最大支持集联 100 路抽奖，负载共阳，每路输出 DC5-24V* 5A 电流。
- 音效：支持开机广告语音及音频，其它互动音效可指定。
- 结果：出奖结果多维度自由设定，同时支持遥控指定下一局出奖结果。
- 编程：支持 USB-X 连机修改和 TF 卡脱机修改奖池参数，支持断电保存功能。
- 状态：自带模拟演示，数显状态支持，按键心跳模拟输出接口。
- 软件：软件人性化设计，适用多种方案模拟（中奖概率优化）。

产品图示及各部件名称(CF-CJ-MP3 主控)/ CF-K16-5A（分控）：

CF-CJ-MP3 主控



CF-K16-5A（分控）




型号参数：

型号分类：CF-CJ-MP3（主控） / CF-K16-5A（分控）
适用范围：发光字，模型应用，霓虹灯带，演示道具，（DC 5-24V）光源的场所。

型号	控制类型	输入/输出	DC5V	DC12V	DC24V	光源	工作温度
CF-CJ-MP3	主控	DC5-24V	3W 喇叭	3W 喇叭	3W 喇叭	喇叭	-5℃-55℃
CF-K16-5A	16 路集联分控	DC5-24V	16 路 X4.5A	16 路 X4.5A	16 路 X4.5A	LED	-5℃-55℃

安装供电示意图：



软件界面示意图：




打开软件，点击设置帮助，会有各个设置窗口的功能说明（以软件最终版为准）

USB-X 下载板驱动安装方法：



软件下载地址：http://file.cf2006.com/news/?54.html

抽奖控制器（RH-CJ-MP3）硬件工作模式：




安装注意：


1、先连接负载线，再接电源线；上电前确保连接线之间无短路或电源接反现象；
2、产品仅支持 DC5-24V 的电压接入或输出，（不可接入 220V 的或超过 DC24V 以上的电压）；
3：所有硬件连接发送花样等设置必须在关闭电源后完成。设置状态改变后。
4：发生故障时，用户不得自行维修，不得拆换电路板上的任何器件。否则，我方不予保修
5：参数修改时 USB-X 下载线需安装驱动，TF 卡更换时格式必需为 FAT32，否则控制器无法读取。

成都昶甫广告有限公司　　地址：湖成都市成华区竞成路3号
全国统一客服电话：86-028-84449759　　邮箱：331338030@qq.com
网址：www.cf2006.com


提示：本公司保留更改产品设计与规格的权力，恕不另行通知


固定孔
工作状态数显
抽奖结果定向指定
定向指定
Rf遥控信号接口
抽奖模拟按键
抽奖启动
按键接口
心脏光源
接口
USB
程式下载口
脱机Tf卡
参数修改
供电正极
供电负极
DC5-24v
信号输出端口
3W（4欧姆喇叭）
音频信号输出
抽奖MP3音频
Tf卡
抽奖MP3音频
U盘
按键1
按键3
LED状态灯
按键4
按键2
80.00 mm
100.00 mm
稳压电源总成
输出音量调整


主控区位图放大


信号输入端口
40.00 mm
供电正极
供电负极
125.00 mm
负极供电输出端
RH-K16-5A-V1.2 190823
INPUT
OUTPUT
供电负极
供电负极
信号输出端口

分控区位图放大


7.6V锂电池
12V 蓄电池
通用型手机充电器5V
AC220V输入
DC5-24V(V+)
DC5-24V (V-)
LED:单路输出最大功率5A(1-16)
集联端口
最大支持100路

供电安装示意图



中文软件界面示意图

打开软件，点击设置帮助，会有各个设置窗口的功能说明（以软件最终版为准）